


**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1 Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является светодиод. Предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц.
- 1.2 Светодиодные лампы предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, интерьерная декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.
- 1.3 Лампы светодиодные ТМ «IN HOME»: LED-A60-deco; LED-A65-deco; LED-СВЕЧА-deco; LED-ШАП-deco; LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco; LED-ST64-deco gold; LED-ST64-deco, LED-ST64-deco smoky; LED-GL95-deco gold; LED-GL95-deco smoky; LED-GL95CR-deco crystal gold; LED-GL125-deco gold; LED-GL125-deco smoky; LED-GL125CR-deco crystal gold; LED-T30-deco gold; LED-T30-deco; LED-D95-deco gold; LED-D95-deco smoky.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**
**2.1 Технические параметры:**

- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур: -10°C/+40°C;
- номинальное напряжение: 230±10%. Частота 50Гц;
- диапазон рабочих напряжений: -170-275В;
- индекс цветопередачи Ra: >80;
- коэффициент пульсации: <5%;
- угол освещения: 330°;
- тип КСС: С;
- тип рассеивателя: прозрачный;
- тип источника света: filament LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное загорание.

**2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.**


- Таблица 1. Технические параметры -

Модель	Серия	Описание
LED-A60-deco	Deco	Лампа грушевидной формы(Тип A); цоколь E27
LED-A65-deco	Deco	Лампа грушевидной формы(Тип A); цоколь E27
LED-ШАП-deco	Deco	Лампа шарообразная (Тип G); цоколь E14/E27
LED-СВЕЧА-deco	Deco	Лампа конической колбой в форме свечи (Тип C); цоколь E14
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco	Deco	Лампа с конической колбой в форме свечи на ветру (Тип CA); цоколь E14
LED-ST64-deco gold	Deco	Лампы (тип ST); цоколь E27
LED-ST64-deco	Deco	Лампы (тип ST); цоколь E27
LED-ST64-deco smoky	Deco	Лампы (тип ST); цоколь E27
LED-GL95-deco gold	Deco	Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27
LED-GL95-deco smoky	Deco	Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27
LED-GL95CR-deco crystal gold	Deco	Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27
LED-GL125-deco gold	Deco	Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27
LED-GL125-deco smoky	Deco	Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27
LED-GL125CR-deco crystal gold	Deco	Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27
LED-T30-deco gold	Deco	Лампа (тип T), цоколь E27
LED-T30-deco	Deco	Лампа (тип T), цоколь E27
LED-D95-deco gold	Deco	Лампа (тип D), цоколь E27
LED-D95-deco smoky	Deco	Лампа (тип D), цоколь E27

LED-A60-deco	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Взвешенное энергопотребление Es, кВт*ч/1000ч	Цветовая температура, К*	Индекс энергетической эффективности EEEI	Класс ЭЭ	Коэффициент мощности, PF	Габаритные размеры, мм
Лампа A60 11 Вт	11	1160	105	11	3000K; 4000K; 6500K	0,12	A+	>0,7	105x60
Лампа A60 15 Вт	15	1480	100	15	3000K; 4000K; 6500K	0,14	A+	>0,7	105x60
Лампа A60 20 Вт	20	1890	95	20	4000K; 6500K	0,14	A+	>0,7	105x60
Лампа A65 25 Вт	25	2480	100	25	4000K	0,14	A+	>0,7	125x65
Лампа ШАР 9 Вт	9	1040	115	9	3000K; 4000K	0,11	A+	>0,5	78x45
Лампа ШАР 12 Вт	12	1350	115	12	3000K; 4000K	0,10	A+	>0,7	78x45
Лампа ШАР 15 Вт	15	1435	100	15	3000K; 4000K	0,14	A+	>0,7	76x45
Лампа СВЕЧА 9 Вт	9	1040	115	9	3000K; 4000K	0,11	A+	>0,5	100x35
Лампа СВЕЧА 12 Вт	12	1350	115	12	3000K; 4000K	0,11	A+	>0,7	100x35
Лампа СВЕЧА 15 Вт	15	1455	100	15	4000K; 6500K	0,14	A+	>0,7	98x35
Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 9 Вт	9	1040	115	9	3000K; 4000K	0,11	A+	>0,5	125x35
Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 12 Вт	12	1350	115	12	3000K; 4000K	0,12	A++	>0,5	120x35
Лампа ST64-deco gold 9 Вт	9	1040	115	9	3000K	0,11	A+	>0,7	145x64
Лампа ST64-deco 9 Вт	9	1140	127	9	4000K	0,10	A++	>0,5	145x64
Лампа ST64-deco gold 11 Вт	11	1160	105	11	3000K	0,12	A+	>0,5	145x64
Лампа ST64-deco 11 Вт	11	1270	115	11	4000K	0,11	A+	>0,7	145x64
Лампа ST64-deco smoky 11 Вт	11	980	100	11	4000K	0,13	A+	>0,7	146x64
Лампа ST64-deco gold15 Вт	15	1570	105	15	3000K	0,13	A+	>0,7	145x64
Лампа ST64-deco 15 Вт	15	1720	115	15	4000K	0,12	A+	>0,7	145x64
Лампа GL95-deco gold 11 Вт	11	1040	95	11	3000K	0,14	A+	>0,7	135x95
Лампа GL95-deco smoky 11 Вт	11	920	95	11	4000K	0,14	A+	>0,7	135x95
Лампа GL95CR- deco crystal gold 11 Вт++	11	1040	95	11	3000K	0,14	A+	>0,7	128x95
Лампа GL125-deco gold 15 Вт	11	1390	95	11	3000K	0,15	A+	>0,7	175x125
Лампа GL125-deco smoky 15 Вт	15	1200	95	15	4000K	0,15	A+	>0,7	175x125
Лампа GL125CR deco gold 15 Вт	20	1390	95	20	3000K	0,15	A+	>0,7	175x125
Лампа T30-deco gold 7 Вт	25	720	103	25	3000K	0,11	A+	>0,5	185x30
Лампа T30-deco gold 9 Вт	9	1040	116	9	3000K	0,11	A+	>0,5	225x30
Лампа T30-deco 9 Вт	12	1140	127	12	4000K	0,10	A+	>0,5	225x30
Лампа T30-deco gold 11 Вт	15	1160	105	15	3000K	0,12	A+	>0,7	300x30
Лампа T30-deco 11 Вт	9	1270	115	9	4000K	0,11	A+	>0,7	300x30
Лампа LED-D95-deco gold 11Вт	12	1040	90	12	3000K	0,14	A+	>0,7	133x95
Лампа LED-D95- deco smoky 11Вт	15	920	90	15	4000K	0,14	A+	>0,7	133x95

\* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

### 3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  $230\text{В} \pm 10\%$ , частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
- 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 4.4 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Светодиодные лампы не требуют специальной утилизации.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от  $-40$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 98%.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 6.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
- 6.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 6.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 6.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
  - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
  - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
  - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
  - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

- 6.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 6.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ» 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Поставщик в Республику Беларусь:** Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест». УНП 192014063. 220090. Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07

**Производитель:** Юнганг Чангшенн Электрикал Апплайнс Ко, Лтд. Перекресток Гунбао и Юнгли, Анхуй. Китай.

YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION, YINGSHANG INDUSTRIAL, FUYANG, ANHUI, CHINA.



## 7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	