

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Выключатели серии CLASSICO товарного знака IN HOME (далее - выключатели) предназначены для включения и отключения однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.
- 1.2 Выключатели предназначены для установки внутри сухих помещений.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1 В комплект поставки входят:
 - выключатель – 1 шт.
 - паспорт – 1 шт.
 - упаковка – 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- 3.1 Таблица 1. Технические параметры выключателей.

Наименование	Выключатель одноклавишный CLASSICO белый 2021 IN HOME	Выключатель двухклавишный CLASSICO белый 2023 IN HOME	Выключатель одноклавишный с подсветкой CLASSICO белый 2121 IN HOME	Выключатель двухклавишный с подсветкой CLASSICO белый 2123 IN HOME	Выключатель одноклавишный CLASSICO черный 2021 IN HOME	Выключатель двухклавишный CLASSICO черный 2023 IN HOME
Параметры	Значение					
Тип	Одноклавишный	Двухклавишный	Одноклавишный	Двухклавишный	Одноклавишный	Двухклавишный
Наличие индикации	Нет	Нет	Есть	Есть	Нет	Нет
Номинальный ток, А	10					
Материал подключаемых проводников	Медь, алюминий					
Материал	Пластик					
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Черный	Черный
Размеры, мм ДхШхВ	81x81x43	81x81x43	81x81x43	81x81x43	81x81x43	81x81x43

- 3.2 Диапазон рабочих температур: от +1°С до +35°С;
- 3.3 Климатическое исполнение: УХЛ4;
- 3.4 Номинальное напряжение: 250В. Частота 50 Гц;
- 3.5 Степень защиты IP: 20;
- 3.6 Способ монтажа: встраиваемый.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1 Эксплуатацию выключателя осуществлять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».
- 4.2 Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.
- 4.3 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения.
- 4.4 Устанавливать выключатель необходимо на негорючем основании.
- 4.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
 - Эксплуатация выключателей при наличии трещин, сколов корпуса или клавиш.
 - Подключение выключателей к неисправной электропроводке.
 - Эксплуатация выключателей при токе нагрузки, превышающем номинальное значение.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

5. МОНТАЖ

- 5.1 Монтаж выключателей следует проводить в следующей последовательности:
- Снять клавишу и рамку;
 - Закрепить основание в монтажной коробке;
 - Подготовленные электрические провода присоединить к винтовым зажимам (не более двух проводов под один винтовой зажим);
 - Установить рамку и клавишу.

6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 6.1 Выключатели серии CLASSICO являются неремонтопригодными изделиями.
6.2 При обнаружении механических повреждений, нестабильной работы, оплавления корпуса или чрезмерного нагрева необходимо заменить изделие целиком.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту выключателей от механических повреждений, влаги и загрязнений.
7.2 Хранение выключателей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 60%.
7.3 Условия транспортирования — жёсткие (Ж) по ГОСТ 23216.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1 Утилизация производится в соответствии с требованиями законодательства на территории стран реализации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие выключателей серии CLASSICO заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
9.3 Изготовитель: информация указана на упаковке изделия.
9.4 Импортёр на территории Российской Федерации: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатели серии CLASSICO признаны годными к эксплуатации.

Дата производства указана на изделии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	