

1. Назначение и область применения

- 1.1 Лампы светодиодные товарного знака IN HOME (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам, люминесцентным лампам и лампам накаливания источники света.
- 1.2 По требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
 По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
 По требованиям ограничения применения опасных веществ лампы соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.3 Лампы являются лампами с ненаправленным световым излучением и соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.
- 1.4 Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

2. Технические параметры
2.1 Технические параметры:



- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур: -10°C / +40°C;
- номинальное напряжение: 1. лампы JCD-230В±10%. Частота 50 Гц; 2. Лампа JC ≈12В.
- диапазон рабочих напряжений ламп JCD: -150-275В;
- индекс цветопередачи Ra: >80;
- коэффициент пульсации: <5%;
- угол освещения: 330°;
- световая отдача: 95 лм/Вт; LED-JCD 11Вт - 105 лм/Вт;
- тип KCC: M;
- тип рассеивателя: прозрачный;
- тип источника света: SMD LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное зажигание.

2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.

– Таблица 1. Технические параметры –

Модель	Описание								
LED-JC	Лампа с капсульной колбой (Тип JC); цоколь G4								
LED-JCD	Лампа с капсульной колбой (Тип JCD); цоколь G9 / G4								
Наименование	Номинальная мощность, Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Взвешенное энергопотребление Es, кВт*ч/1000ч	Цветовая температура, К*	Индекс энергетической эффективности	Класс ЭЭ	Коэффициент мощности	Габаритные размеры, мм
Лампа JC 3 Вт	3	23	290	3	3000; 4000K; 6500K	0,10	A++	>0,5	38x13
Лампа JC 5 Вт	5	38	480	5	3000; 4000K; 6500K	0,11	A+	>0,5	50x16
Лампа JCD 6 Вт G4	6	45	570	6	4000K; 6500K	0,12	A+	>0,5	47x16
Лампа JCD 8 Вт G4	8	60	760	8	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,5	47x16
Лампа JCD 11 Вт G4	11	75	1050	11	4000K; 6500K	0,14	A+	>0,7	60x16
Лампа JCD 5 Вт G9	5	38	480	5	3000; 4000K; 6500K	0,11	A+	>0,5	50x16
Лампа JCD 9 Вт G9	9	68	860	9	3000; 4000K; 6500K	0,13	A+	>0,5	62x16
Лампа JCD 12 Вт G9	12	90	1140	12	4000K; 6500K	0,12	A+	>0,7	64x17
Лампа JCD 15 Вт G9	15	113	1400	15	4000K; 6500K	0,15	A+	>0,7	72x22

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K



3. Монтаж и подключение

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц (лампа JCD), 12В (лампа JC) и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
 - 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
 - 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
 - 4.4 Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправности лампу утилизировать.
- 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;
 - разбирать лампу и включать в разобранном виде;
 - длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.
- 4.6 ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в маркировке лампы, соответствует напряжению сети.

5. Утилизация

- 5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

6. Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%.
- 6.3 При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
 - 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
 - 7.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
 - 7.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
 - 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- ВНИМАНИЕ!**
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.
- 7.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
 - 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3
Поставщик в Республику Беларусь: Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», УНП 192014063. 220090, Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07

Производитель: YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. Юншанг Чангшенн Электрикал Апплайнс Ко, Лтд.; GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION, YINGSHANG INDUSTRIAL ZONE, FUYANG, ANHUI, CHINA; Перекресток Гунбао и Юнгли, Индустриальная зона Юншанг, Фуян, Анхуй, Китай

