

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- 1.1 Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светобразующим элементом является светодиод. Предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В  $\pm$  10%, частоты 50 Гц.
- 1.2 Светодиодные лампы предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, интерьерная декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.
- 1.3 Лампы светодиодные ТМ «IN HOME»: LED-A60-deco; LED-A65-deco; LED-CBE4A-deco; LED-ШАР-deco; LED-CBE4A НА ВЕТРУ-deco; LED-ST64-deco gold; LED-ST64-deco, LED-ST64-deco smoky; LED-GL95-deco gold; LED-GL95-deco smoky; LED-GL95CR-deco crystal gold; LED-GL125-deco gold; LED-GL125-deco smoky; LED-GL125CR-deco crystal gold; LED-T30-deco gold; LED-T30-deco; LED-D95-deco gold; LED-D95-deco smoky.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

### 2.1 Технические параметры:

- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур:  $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$ ;
- номинальное напряжение:  $230\pm 10\%$ . Частота 50Гц;
- диапазон рабочих напряжений:  $\sim 170\text{--}275\text{В}$ ;
- индекс цветопередачи Ra:  $>80$ ;
- коэффициент пульсации:  $<5\%$ ;
- угол освещения:  $330^{\circ}$ ;
- тип КСС: C;
- тип рассеивателя: прозрачный;
- тип источника света: филамент LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное зажигание.

### 2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.



- Таблица 1. Технические параметры -

| Модель                        | Серия | Описание                                                              |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| LED-A60-deco                  | Десо  | Лампа грушевидной формы(Тип А); цоколь E27                            |
| LED-A65-deco                  | Десо  | Лампа грушевидной формы(Тип А); цоколь E27                            |
| LED-ШАР-deco                  | Десо  | Лампа шарообразная (Тип G); цоколь E14/E27                            |
| LED-CBE4A-deco                | Десо  | Лампа с конической колбой в форме свечи (Тип C); цоколь E14/E27       |
| LED-CBE4A НА ВЕТРУ-deco       | Десо  | Лампа с конической колбой в форме свечи на ветру (Тип CA); цоколь E14 |
| LED-ST64-deco gold            | Десо  | Лампы (тип ST); цоколь E27                                            |
| LED-ST64-deco                 | Десо  | Лампы (тип ST); цоколь E27                                            |
| LED-ST64-deco smoky           | Десо  | Лампы (тип ST); цоколь E27                                            |
| LED-GL95-deco gold            | Десо  | Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27                                |
| LED--GL95-deco smoky          | Десо  | Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27                                |
| LED-GL95CR-deco crystal gold  | Десо  | Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27                                |
| LED-GL125-deco gold           | Десо  | Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27                                |
| LED-GL125-deco smoky          | Десо  | Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27                                |
| LED-GL125CR-deco crystal gold | Десо  | Лампа шарообразная (тип G), цоколь E27                                |
| LED-T30-deco gold             | Десо  | Лампа (тип T), цоколь E27                                             |
| LED-T30-deco                  | Десо  | Лампа (тип T), цоколь E27                                             |
| LED-D95-deco gold             | Десо  | Лампа (тип D), цоколь E27                                             |
| LED-D95-deco smoky            | Десо  | Лампа (тип D), цоколь E27                                             |

| LED-A60-deco                          | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Взвешенное энергопотребление Es, кВт*ч/1000ч | Цветовая температура, К* | Индекс энергетической эффективности EEI | Класс ЭЭ | Коэффициент мощности, PF | Габаритные размеры, мм |       |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------|
|                                       |                          |                    |                        |                                              |                          |                                         |          |                          | E14                    | E27   |
| Лампа A60 11 Вт                       | 11                       | 1160               | 105                    | 11                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,12                                    | A+       | >0,7                     | 105x60                 |       |
| Лампа A60 15 Вт                       | 15                       | 1480               | 100                    | 15                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 105x60                 |       |
| Лампа A60 20 Вт                       | 20                       | 1890               | 95                     | 20                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 105x60                 |       |
| Лампа A65 25 Вт                       | 25                       | 2480               | 100                    | 25                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 125x65                 |       |
| Лампа ШАР 9 Вт                        | 9                        | 1040               | 116                    | 9                                            | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,11                                    | A+       | >0,5                     | 78x45                  | 76x45 |
| Лампа ШАР 12 Вт                       | 12                       | 1350               | 113                    | 12                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,10                                    | A+       | >0,7                     | 78x45                  | 76x45 |
| Лампа ШАР 15 Вт                       | 15                       | 1435               | 96                     | 15                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 78x45                  | 76x45 |
| Лампа СВЕЧА 9 Вт                      | 9                        | 1040               | 116                    | 9                                            | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,11                                    | A+       | >0,5                     | 100x35                 | 92x35 |
| Лампа СВЕЧА 12 Вт                     | 12                       | 1350               | 113                    | 12                                           | 3000K; 4000K; 6500K      | 0,11                                    | A+       | >0,7                     | 100x35                 | 92x35 |
| Лампа СВЕЧА 15 Вт                     | 15                       | 1455               | 97                     | 15                                           | 4000K; 6500K             | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 98x35                  |       |
| Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 9 Вт             | 9                        | 1040               | 115                    | 9                                            | 3000K; 4000K             | 0,11                                    | A+       | >0,5                     | 120x35                 |       |
| Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 12 Вт            | 12                       | 1350               | 115                    | 12                                           | 3000K; 4000K             | 0,12                                    | A++      | >0,7                     | 120x35                 |       |
| Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 15 Вт            | 15                       | 1455               | 97                     | 15                                           | 4000K                    | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 120x35                 |       |
| Лампа ST64-deco gold 9 Вт             | 9                        | 1040               | 115                    | 9                                            | 3000K                    | 0,11                                    | A+       | >0,7                     | 145x64                 |       |
| Лампа ST64-deco 9 Вт                  | 9                        | 1140               | 127                    | 9                                            | 4000K                    | 0,10                                    | A++      | >0,5                     | 145x64                 |       |
| Лампа ST64-deco gold 11 Вт            | 11                       | 1160               | 105                    | 11                                           | 3000K                    | 0,12                                    | A+       | >0,5                     | 145x64                 |       |
| Лампа ST64-deco 11 Вт                 | 11                       | 1270               | 115                    | 11                                           | 4000K                    | 0,11                                    | A+       | >0,7                     | 145x64                 |       |
| Лампа ST64-deco deco smoky 11 Вт      | 11                       | 980                | 100                    | 11                                           | 4000K                    | 0,13                                    | A+       | >0,7                     | 146x64                 |       |
| Лампа ST64-deco gold15 Вт             | 15                       | 1570               | 105                    | 15                                           | 3000K                    | 0,13                                    | A+       | >0,7                     | 145x64                 |       |
| Лампа ST64-deco 15 Вт                 | 15                       | 1720               | 115                    | 15                                           | 4000K                    | 0,12                                    | A+       | >0,7                     | 145x64                 |       |
| Лампа GL95-deco gold 11 Вт            | 11                       | 1040               | 95                     | 11                                           | 3000K                    | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 135x95                 |       |
| Лампа GL95-deco smoky 11 Вт           | 11                       | 920                | 95                     | 11                                           | 4000K                    | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 135x95                 |       |
| Лампа GL95CR- deco crystal gold 11 Вт | 11                       | 1040               | 95                     | 11                                           | 3000K                    | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 128x95                 |       |
| Лампа GL125-deco gold 15 Вт           | 11                       | 1390               | 95                     | 11                                           | 3000K                    | 0,15                                    | A+       | >0,7                     | 175x125                |       |
| Лампа GL125-deco smoky 15 Вт          | 15                       | 1200               | 95                     | 15                                           | 4000K                    | 0,15                                    | A+       | >0,7                     | 175x125                |       |
| Лампа GL125CR deco gold 15 Вт         | 20                       | 1390               | 95                     | 20                                           | 3000K                    | 0,15                                    | A+       | >0,7                     | 175x125                |       |
| Лампа T30-deco gold 7 Вт              | 25                       | 720                | 103                    | 25                                           | 3000K                    | 0,11                                    | A+       | >0,5                     | 185x30                 |       |
| Лампа T30-deco gold 9 Вт              | 9                        | 1040               | 116                    | 9                                            | 3000K                    | 0,11                                    | A+       | >0,5                     | 225x30                 |       |
| Лампа T30-deco 9 Вт                   | 12                       | 1140               | 127                    | 12                                           | 4000K                    | 0,10                                    | A+       | >0,5                     | 225x30                 |       |
| Лампа T30-deco gold 11 Вт             | 15                       | 1160               | 105                    | 15                                           | 3000K                    | 0,12                                    | A+       | >0,7                     | 300x30                 |       |
| Лампа T30-deco 11 Вт                  | 9                        | 1270               | 115                    | 9                                            | 4000K                    | 0,11                                    | A+       | >0,7                     | 300x30                 |       |
| Лампа LED-D95-deco gold 11Вт          | 12                       | 1040               | 90                     | 12                                           | 3000K                    | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 133x95                 |       |
| Лампа LED-D95- deco smoky 11Вт        | 15                       | 920                | 90                     | 15                                           | 4000K                    | 0,14                                    | A+       | >0,7                     | 133x95                 |       |

\* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

### 3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  $230\text{В} \pm 10\%$ , частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
- 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 4.4 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Светодиодные лампы не требуют специальной утилизации.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от  $-40$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 98%.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 6.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
- 6.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 6.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 6.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
  - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
  - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
  - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
  - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

- 6.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 6.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ» 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Поставщик в Республику Беларусь:** Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест». УНП 192014063. 220090. Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07

**Производитель:** Юнгшанг Чангшенн Электрикал Апплайнс Ко, Лтд. Перекресток Гунбао и Юнгли, Анхуй. Китай.

YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION, YINGSHANG INDUSTRIAL, FUYANG, ANHUI, CHINA.



## 7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Изделие/Model</i>                       | <i>Номер партии/Order number</i>               |
| <i>Место продажи/Place of sale</i>         | <i>Дата продажи/Date of sale</i>               |
| <i>Подпись продавца/Seller's signature</i> | <i>Подпись покупателя/Customer's signature</i> |
| <i>Дата обмена/Date of exchange</i>        |                                                |